



## Pass

Kontaktlose Karte zur Steuerung der Sicherheitsmodi

Erhältlich in Packungen zu 3, 10 oder 100 Stück.



### Einfacher Systemzugang

- Eine Pass-Karte kann mit 13 Ajax Systemen gekoppelt werden.
- Name und Zugriffsrechte für jede Karte in der Anwendung einstellbar.
- Zugriffsrechte für Pass-Karten in Echtzeit ändern: Benutzerzugang zu Sicherheitssystemen und Gruppen widerrufen, einschränken, ändern oder erweitern.
- Jede Aktion wird in einem Ereignisprotokoll aufgezeichnet, das einen Überblick über die Aktionen im System gibt.

### Sicher gegen Sabotage

- Kopierschutz.
- Dreifache DES-Verschlüsselung und AES-Hardware-Verschlüsselung mit 128-Bit-Schlüssel.
- Mit dieser Funktion wird eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Steuerung der Sicherheitsmodi eingerichtet, bei der sowohl ein Pass als auch die Eingabe eines Codes erforderlich ist.



### Verbindung und Konfiguration

- Die Pass-Karte wird dem System über die App hinzugefügt. Dazu das Einstellungsmenü öffnen und die Karte an das Bedienfeld halten.
- Die Zugangseinstellungen können aus der Ferne geändert werden.

Tag. Das gleiche Gerät,  
aber in anderer Form.

Kontaktloser Schlüsselanhänger  
zur Steuerung der Sicherheitsmodi.



Die Produktlinien **Superior**, **Fibra** und **Baseline** sind miteinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für die Zusammensetzung von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

<p><b>Kompatibilität</b></p> <p>KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller</p>	<p><b>Kontaktlose Authentifizierung</b></p> <p><b>Kommunikationstechnologie</b> DESFire®</p> <p><b>Betriebsnorm</b> ISO 14443-A (13.56 MHz)</p> <p><b>Verschlüsselung</b> Dreifache DES-Verschlüsselung AES-Hardware-Verschlüsselung mit 128-Bit-Schlüssel</p>	<p><b>Hauptmerkmale</b></p> <p><b>Zugewiesene Benutzer</b> Name und Zugriffsrechte für jede Karte in einer Ajax App</p> <p><b>Ajax Hub-Zentralen</b> bis zu 13 pro Karte</p>	<p><b>Sabotageschutz</b></p> <p>Authentifizierung Schutz gegen das Abhören von Signalen</p>
<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Farbe</b> Schwarz Weiß</p> <p><b>Abmessungen</b> 86 × 54 × 0,8 mm 3,39" × 2,13" × 0,02"</p> <p><b>Gewicht</b> 6 g 0,2 oz.</p> <p><b>Betriebstemperatur</b> von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</p> <p><b>Betriebsluftfeuchtigkeit</b> bis zu 75 %</p>	<p><b>Lieferumfang</b></p> <p>3, 10 oder 100 Stück (abhängig vom Kit) Schnellstartanleitung</p>		



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  
[ajax.systems/support/devices/access-devices/](https://ajax.systems/support/devices/access-devices/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems