



Baseline Produktlinie

Ajax SpaceControl Jeweller

Handsender für die Steuerung des Ajax-Systems.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

4 Tasten



Scharfschaltung

System scharf schalten



Unscharfschaltung

System unscharf schalten



Nachtmodus

Nachtmodus aktivieren (Geräte für die Perimetersicherung scharf schalten)



Notruf

Benachrichtigung des Sicherheitsdienstes und der Benutzer über Gefahren oder Notfälle

Schutz vor versehentlicher Betätigung: doppeltes oder langes Drücken



Jeweller

kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 300 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Anzeige der Befehlsausführung durch LED



Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betriebsdauer
- Vorinstallierte austauschbare Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand



Schnelle Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Der Handsender kann in einer Tasche oder an einem Schlüsselring getragen werden

<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentralen</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1 300 m Bei freier Fläche.</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +50 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP50</p>
<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von –25 °C bis +50 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 95 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß Schwarz</p> <p>Abmessungen 65 × 37 × 10 mm</p> <p>Gewicht 13 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller 1 × CR2032-Batterie (vorinstalliert) Schnellstartanleitung</p>	



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)